

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/wylacznik-roznicowopradowy-a-2p-25a-30ma-schellinge-p-10219.html>

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY A 2P 25A 30mA SCHELLINGER

Cena brutto	103,32 zł
Cena netto	84,00 zł
Dostępność	Mała ilość - sprawdź dostępność
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	A03-K8-2-25-030
Kod producenta	A03-K8-2-25-030
Kod EAN	5900280959942
Producent	Bemko

Opis produktu

Dane elektryczne	Napięcie znamionowe	230/240V~ 50/60Hz
------------------	----------------------------	-------------------

Dane montażowe	Długość	83mm
	Szerokość	36mm
	Wysokość	68mm

Certyfikaty i oznaczenia	Stopień szczelności	IP20
--------------------------	----------------------------	------

Pakowanie	Karton	100
-----------	---------------	-----

Inne	Charakterystyka	A
	Liczba modułów	2
	Montaż	Szyna DIN/TH 35mm
	Napięcie udarowe	Uimp: 4kV
	Napięcie znamionowe izolacji	Ui: 415V
	Prąd różnicowy	30mA
	Prąd zwarcowy umowny	Inc: 10kA
	Temperatura pracy	-25°C / +40°C

Prąd znamionowy	In: 25A
Marka	Schelinger

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Przed przystąpieniem do montażu, lub demontażu urządzeń elektrycznych należy odłączyć zasilanie. Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego użytkownika posiadającego uprawnienia do montażu urządzeń elektrycznych w zależności od obowiązujących przepisów w danym kraju zgodnie ze schematem montażu. Modyfikacja wyrobu powoduje stworzenie zagrożenia, oraz utratę gwarancji. Przy pracy poniżej 0°C należy zastosować zabezpieczenie przed oszronieniem.

Konserwacja

Wszystkie prace związane z konserwacją należy dokonywać po odłączeniu zasilania. Temperatura produktu może wzrosnąć do podwyższonej wartości. Przed przystąpieniem do konserwacji upewnij się, że temperatura produktu jest bezpieczna do jej wykonania. Zagwarantować niczym nieograniczony dopływ powietrza, nie zakrywać produktu. Do czyszczenia używać suchych i delikatnych materiałów. Nie stosować do czyszczenia środków chemicznych. Produkt nieprzystosowany do pracy w środowisku o niekorzystnych warunkach tj. wysokie zapylenie/wilgotność, woda, strefy wybuchowe, wibracje, opary chemiczne.

Zalecenia

Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może powodować do powstania pożaru, porażenia prądem, oparzeń lub innych szkód. Bemko sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak przestrzegania powyższych zaleceń. Zastrzegamy również sobie możliwość wprowadzania zmian w instrukcji –

www.bemko.pl

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami komunalnymi, ze względu na obecność w sprzęcie niebezpiecznych dla środowiska substancji. Urządzenia te należy przekazać do punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi. Informacja o punktach zbiórki dostępna jest u władz lokalnych jak i w siedzibie producenta.