

Link do produktu: <https://www.elektrohurt.pl/fandf-bis-413-przekaznik-impulsowy-z-wyl-czasowym-p-3323.html>



F&F BIS-413 Przekaznik impulsowy z wył. czasowym

Cena brutto	81,80 zł
Cena netto	66,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny - przy dokonaniu płatności online
Numer katalogowy	BIS-413
Kod producenta	BIS-413
Kod EAN	5908312594079
Producent	F&F Filipowski sp.j.

Opis produktu

Z wyłącznikiem czasowym. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 16 A. Na szynę 35 mm.

Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

BIS-413 230 V występuje w wersjach:

- BIS-413 230 V - podstawowy model z pojedynczym przekaźnikiem 16 A
- BIS-413i 230 V - ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.
- BIS-413M 230 V - z pamięcią pozycji styku. Po załączeniu zasilania zostanie przywrócony stan przekaźnika jaki był w momencie wyłączenia zasilania.
- BIS-413iM 230 V - ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym oraz z pamięcią pozycji styku.

Działanie

Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie styku (załączenie podłączonego odbiornika). Styk zostanie otwarty (wyłączenie sterowanego odbiornika) po upływie zadanego czasu t , lub po ponownym naciśnięciu przycisku.

Długie, trwające minimum 2 s, naciśnięcie przycisku powoduje załączenie styku na stałe. Otwarcie styku nastąpi dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku (lub po zaniku napięcia zasilania).

Napięcie zasilania	165÷265 V AC
Sterowanie lokalne	TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	16 A
Element wykonawczy	przekaznik
Konfiguracja styków	1 × NO/NC
Separacja styku	TAK
Odporność na prądy udarowe	NIE
Ilość kanałów	1
Funkcjonalność	włącz/wyłącz z wyłącznikiem czasowym
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 5 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Czas wyłączenia	1÷12 min.
Funkcja załącz na czas	TAK

Dedykowane wejścia sterowania centralnego
Sterowanie radiowe
Przylącze
Moment dokręcający
Pobór mocy
Temperatura pracy
Wymiary
Montaż
Stopień ochrony

NIE
NIE
zaciski śrubowe 2,5 mm²
0,4 Nm
0,8 W
-25 ÷ 50 °C
1 moduł (18 mm)
na szynie 35 mm
IP20